

## MODELO: R4K14SA — ESTACIÓN DE PACIENTE c/BOTÓN PARA AYUDA



R4K14SA



### CARACTERÍSTICAS

- Funciona como estación de paciente con botón de ayuda para personal médico
- Disponibilidad de cuatro (4) distintos niveles de prioridad de llamada
- Jack tipo DIN para conexión de perillas llamadoras o perillas de entretenimiento
- Botón de cancelamiento, LED para indicación de llamada y LED para monitoreo
- No requiere dummy plug
- Supervisión continua para conexión de estación
- Conectores modulares para facilidad de servicio
- El diseño de su base de montaje le permite adaptarse a una variedad muy amplia de registros de uno o dos gangs

### ESPECIFICACIONES

**Alimentación:** 15.5V CD @ 7mA

**Peso:** 0.25 lb. (0.11 kg)

**Medidas:**  
 A: 4.21" (10.69 cm)  
 L: 5.46" (13.87 cm)  
 P: 1.17" (2.97 cm)

**Chasis y Acabado:** Estructura moldeada con ABS94VO de alto impacto; gris claro

**Controles:** Un (1) jack DIN, un (1) botón de ayuda, un (1) botón

de cancelación, un (1) LED de monitoreo y dos (2) LED para indicación de llamada

**Terminales:** Conectores modulares

**Opciones de Registro:** Steel City 58371 3/4R, Raco 561 o cualquier registro de un gang. Los orificios de montaje con que cuenta, permiten ajustarse a registros de uno o dos gang de Norteamérica, Sudamérica y Europa

**Certificación:** UL/C-UL 1069

### DESCRIPCIÓN

La R4K14SA - Estación de Paciente c/Botón para Ayuda, es una estación de paciente con la capacidad adicional de generar una llamada de ayuda. Esta estación le permite tanto al paciente como al personal médico efectuar diferentes prioridades de llamada, dependiendo de sus requerimientos, a la consola(s) asignada. La estación se puede interconectar con perillas llamadoras o perillas de entretenimiento para generar llamadas, proveer control del audio de entretenimiento y permitir la intercomunicación con la consola mediante su altavoz.

La Estación se conecta a su Lámpara o Controlador asociado y su presencia está continuamente supervisada. Mediante la configuración, un mensaje de "Trouble" puede anunciar a la Consola(s) asociada cuando la estación sale del sistema.

### EQUIPO ASOCIADO

CLA222/CLA244 – Lámparas de Pasillo

DCA200/DCA216 – Controladores de Audio

NCESTV/NCDSTV– Perillas de Entretenimiento

CCDIN – Perilla Llamadora

*Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.*

## Rauland-Borg Corporation

3450 West Oakton Street • Skokie, IL 60076-2958 • (847) 679-0900 • (847) 679-4106 Fax • www.rauland.com  
 América Latina Av. Aztecas 497-1, Col. Ajusco Coyoacan CP 04300 México, DF Tel: (52 55) 54211307 Fax (52 55) 54211309

