



R4KDY

MODELO: R4KDY — ESTACIÓN DE MEDICO DE GUARDIA

CARACTERÍSTICAS

- Cuatro (4) indicadores de prioridad de llamada LED con asociación de tonos, cuando se emplea en conjunto con: CLA214D — Lámpara de Pasillo para Guardia o DCA214D — Controlador para Estación de Médico de Guardia
- Botón de llamada
- Control de nivel de tono ajustable con cancelación de tono
- Botón de cancelamiento y LED para monitoreo
- Supervisión continua para conexión de estación
- Conectores modulares para facilidad de servicio
- El diseño de su base de montaje le permite adaptarse a una variedad muy amplia de registros de uno o dos gang



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 15.5V CD @ 12 mA

Peso: 0.35 lbs. (0.16 kg)

Medidas: A: 4.21" (10.69 cm)

L: 5.46" (13.87 cm)

P: 1.17" (2.97 cm)

Chasis y Acabado: Estructura moldeada con ABS94VO de alto impacto; gris claro

Controles: Cuatro (4) LEDes indicadores de prioridad de llamada
Un (1) botón de cancelamiento
Un (1) LED para monitoreo

Terminales: Conectores modulares

Opciones de Registro: Steel City 58371 3/4R, Raco 561, o cualquier registro de un gang. Los orificios de montaje con que cuenta, permiten ajustarse a registros de uno o dos gang de Norteamérica, Sudamérica y Europa.

Certificación: UL/C-UL 1069

DESCRIPCIÓN

La R4KDY es una estación para médico de guardia que típicamente se instala en residencias médicas o áreas en donde el personal esta trabajando y necesita ser notificado de una llamada en curso proveniente de su área de cobertura. También provee un botón para comunicarse en sistemas audio visuales. Cuando se conecta a la CLA214D o DCA214D, sus cuatro (4) ledes proveen indicación visual de las llamadas en curso. Para indicación audible, la estación también debe asociarse a la CLA 214D o DCA214D para generar los tonos necesarios. El nivel de tono puede programarse de acuerdo a las necesidades del hospital con la opción de silenciar los tonos de las llamadas presentes.

La estación debe conectarse a una lámpara de pasillo para médico de guardia o controlador para estación de médico de guardia y siempre esta supervisada en su conexión. Mediante la programación, el mensaje "Trouble" puede anunciar en la consola de enfermeras la desconexión de la estación.

EQUIPO ASOCIADO

CLA214D — Lámpara de Pasillo para Médico de Guardia

DCA214D — Controlador para Estación de Médico de Guardia

Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Rauland-Borg Corporation

3450 West Oakton Street • Skokie, IL 60076-2958 • (847) 679-0900 • (847) 679-4106 Fax • www.rauland.com
América Latina Av. Aztecas 497-1, Col. Ajusco Coyoacan CP 04300 México, DF Tel.: (52 55) 54211307 Fax: (52 55) 54211309

