

MODELO: R4KPA25 — AMPLIFICADOR DE VOCEO**R4KPA25****CARACTERÍSTICAS**

- Provee capacidades de voceo desde la Consola de Enfermeras R4K4020 a las estaciones de audio
- Permite hasta 25 watts de potencia de audio para distribuirse en estaciones de audio
- Voceos programables dependiendo de la prioridad y tipo
- LEDes para monitorear conexión y estatus de voceo

ESPECIFICACIONES**Alimentación:** 15.5V CD @ 2.5A**Peso:** 2.75 lbs. (1.22 kg)**Medidas:** A: 2" (5.1 cm)
L: 11½" (29.3 cm)
P: 3¾" (9.6 cm)**Chasis y Acabado:** Gabinete metálico negro con nomenclatura en blanco**Controles:** LED de estatus de conexión
LED de estatus de voceo**Terminales:** Un (1) conector de alimentación (terminal atornillable)
Un (1) conector de salida de Bus - K (modular)
Un (1) conector de consola (modular)**Registro Requerido:** Gabinete NC2828 de Rauland**Certificación:** UL/C-UL 1069
FCC Part 15 Class A**DESCRIPCIÓN**

El amplificador de Voceo R4KPA25 otorga la capacidad de voceo desde la consola de enfermeras R4K4020 a las estaciones de audio. Las áreas y camas/habitaciones las cuales recibirán el voceo son totalmente programables dependiendo de la prioridad y tipo del voceo.

Hasta 25 watts de potencia de audio se pueden distribuir a estaciones de audio por cada R4KPA25 (por favor refierase a las hojas de cálculo de alimentación). R4KPA25 y R4K4020 adicionales pueden conectarse a corridas de Bus - K empleando tarjetas de interconexión de Bus - K R4KTMB.

El LED de estatus indica la comunicación entre el R4KPA25 y el R4KNIM, mientras que el LED de voceo indica la actividad de voceo.

EQUIPO ASOCIADO

R4KNIM — Módulo Interfaz de Red
R4KTMB — Tarjeta de Interconexión de Bus - K
R4K4020 — Consola de Enfermeras
R4KPR400 — Fuente de Alimentación

Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Rauland-Borg Corporation

3450 West Oakton Street • Skokie, IL 60076-2958 • (847) 679-0900 • (847) 679-4106 Fax • www.rauland.com
América Latina Av. Aztecas 497-1, Col. Ajusco Coyoacan CP 04300 México, DF Tel.: (52 55) 54211307 Fax: (52 55) 54211309

