

MODELO: 354011 - ESTACIÓN DE CÓDIGO



354011

CARACTERÍSTICAS

- Botón extra grande y retroiluminado para facilidad de activación.
- Salida temporizada.
- LED para indicación de llamada.
- Conectores plug-in para facilidad de servicio.
- Supervisión continua de la estación.
- Opción de bio-sello para cubrir botones y permitir la desinfección sencilla de la estación.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 6 mA a 18 V

Peso: 0.09 kg

Medidas:

L: 8.0 cm.

A: 10.8 cm

P: 1.5 cm en la caja registro,
1.3 cm por fuera en la pared.

Gabinete y acabado: Plástico moldeado de alto impacto Cicoloy 2950 UL 94-5VB, gris claro.

Indicadores/Control: Un botón de llamada, un LED para indicación de llamada, un botón para cancelación.

Terminales: Conectores plug on.

Caja registro: 1 gang con 3 1/2" de profundidad.

DESCRIPCIÓN

La estación de código es una estación de botón que permite la generación de una llamada de código. Oprimiendo el botón para cancelación la llamada se cancela. Esta estación ofrece una salida temporizada para activar contactos temporales o permanentes. El botón de la estación de código está retroiluminado para su localización sencilla en una habitación a oscuras. Usando rótulos especiales, la estación puede

ser personalizada para llamadas especiales tales como "código rosa". La estación de código se conecta a su lámpara de pasillo o controlador de pasillo asociado y está supervisada continuamente. Una llamada incancelable anuncia a la consola asociada cuando una estación es removida del sistema o cuando ocurre un corto. La llamada detallará la localización de la estación (revisar el manual de configuración e instalación para más detalles).



VIP SYSTEM

VIP SYSTEM S.A. de C.V.

Av. Aztecas No. 497-3, Col. Ajusco Coyoacán, México, D.F., C.P.04300

Tel. (55) 53-38-17-00 • Fax. (55) 53-38-17-01

www.vipsystem.com.mx



Rauland-Borg Corporation

1802 West Central Road. Mount Prospect. Illinois, 60056. USA

Phone (847) 590 7100 • Fax (847)-632 8550

www.rauland.com