

**MODELO: 354012 - ESTACIÓN DE AYUDA**



354012

## CARACTERÍSTICAS

- Botón extra grande y retroiluminado para facilidad de activación.
- Salida temporizada.
- LED para indicación de llamada.
- Botón para cancelación.
- Conectores plug-in para facilidad de servicio.
- Supervisión continua de la estación.
- Opción de bio-sello para cubrir botones y permitir la desinfección sencilla de la estación.

## ESPECIFICACIONES

**Alimentación:** 6.3 mA a 18 V

**Peso:** 0.09 kg

**Medidas:**

**L:** 8.0 cm.

**A:** 10.8 cm.

**P:** 1.5 cm en la caja registro,  
1.3 cm por fuera en la pared.

**Gabinete y acabado:** Plástico moldeado de alto impacto Cicoloy 2950 UL 94-5VB, gris claro.

**Indicadores/Control:** Un botón de llamada, un LED para indicación de llamada, un botón para cancelación.

**Terminales:** Conectores plug on.

**Caja registro:** 1 gang con 3 1/2" de profundidad.

## DESCRIPCIÓN

La estación de ayuda es una estación de botón que permite la generación, por parte del personal, una llamada de ayuda. Oprimiendo el botón para cancelación la llamada se cancela. Esta estación ofrece una salida temporizada para activar contactos temporales o permanentes. Usando rótulos especiales, la estación puede ser personalizada para llamadas

especiales tales como "código rosa", "ayuda", "baño", "auxilio", etc. El botón también puede usarse para indicar el registro de personal como: "enfermera en cuarto", etc. La estación de ayuda se conecta a su lámpara de pasillo o controlador de pasillo asociado y esta supervisada continuamente.



VIP SYSTEM

**VIP SYSTEM S.A. de C.V.**

Av. Aztecas No. 497-3, Col. Ajusco Coyoacán, México, D.F., C.P.04300

Tel. (55) 53-38-17-00 • Fax. (55) 53-38-17-01

www.vipssystem.com.mx



**Rauland-Borg Corporation**

1802 West Central Road. Mount Prospect. Illinois, 60056. USA

Phone (847) 590 7100 • Fax (847)-632 8550

www.rauland.com