

MODELO: R4K PB12 - BOTON AYUDA



R4KPB12



CARACTERISTICAS

- * Botón retroiluminado extra grande para una fácil activación
- * Seguro de llamada / luz LED
- * Botón Cancelar
- * Conectores enchufables para un servicio fácil
- * Supervisión continua de la estación
- * Bio-sello antimicrobiano opcional para cubrir botones y permitir para una fácil desinfección de la estación

ESPECIFICACIONES

Potencia requerida: 7mA @ 15VDC

Se requiere alimentación cuando se utiliza con SLIM Speaker Module:

10mA @ 15VDC

Peso: 0.22 lbs (0.09 kg)

Tamaño: W: 3.2 "(8.1 cm)

H: 4.25 "(10.8 cm)

D: 0.6 "(1.5 cm)

en la caja posterior: 0.5" (1.3 cm) fuera de la pared Carcasa y acabado: Cycoloy 2950 moldeado de alto impacto UL 94-5VB; placa frontal gris claro Controles / indicadores: dos (2) botones para llamar actuación, un (1) LED de aseguramiento de llamada, una (1) garantía de llamada/ Monitor LED, y un (1) botón Cancelar

Terminaciones: conectores enchufables

Requerimientos de Backbox: 1-gang, Non-gangable W: 2.25 " (5.7 cm) H: 4 "(10.2 cm) D: 3.5" (8.9 cm)

Requerimientos de Backbox cuando se usan con SLIM Speaker Módulo: 3-gang, Non-gangable W: 5.5 "(14 cm) H: 3.75" (9.5 cm) D: 3.5 "(8.9 cm)

Certificación: UL / C-UL 1069, FCC Parte 15 Clase B, IEC60601-1-2, diseñado para cumplir con IEC60601-1 y marcado CE (MDD), registrado por la FDA y RoHS Obediente

DESCRIPCIÓN

Responder® 4000 SLIM, Modulo de ayuda, es una estación de pulsador de llamada que ofrece la posibilidad de realizar una llamada de ayuda. Al presionar el botón de cancelación se cancela la llamada. Mediante el uso de botones personalizados, la estación puede personalizarse para prioridades de llamadas únicas, tales como: "Asistencia del personal", "Baño", "Ayuda", etc.



Rauland a Division of AMETEK, Inc.

1802 West Central Road. Mount Prospect. Illinois, 60056. USA

Phone. (847) 590 7100

www.rauland.com